

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-DG1015AF |
| **Produktgruppe:** | Laborinstrumente |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Typ des Laborgenerators:** | funktional, arbiträr |
| **maximale Durchlauffrequenz:** | 15MHz |
| **Frequenzbereich der Signale:** | 1µHz...1MHz (Dreiecksignal), 1µHz...1MHz (Rampenverlauf), 1µHz...1MHz (restliche Verläufe), 1µHz...5MHz (Rechtecksignal), 1µHz...15MHz (Sinussignal) |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD TFT 3,5" |
| **Anzahl Kanäle:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Amplitude:** | Amplitudenwert Vpp 0,2...2V - Offset Istwert beträgt 10% des Sollwerts, Amplitudenwert Vpp<0,2V - Offset Istwert beträgt 1% des Sollwerts, Amplitudenwert Vpp>2V - Offset Istwert ist Sollwert |
| **Aufnahmelänge:** | 1024pts |
| **Vertikale Auflösung:** | 8bit |
| **Ausgangsparameter:** | Impedanz: 50Ω |
| **Durchlauf:** | Bereich: 100m...900s |
| **Abmessungen:** | 415x295x195mm |
| **Schnittstelle:** | RS232 |
| **Modulation-Art:** | ASK, FM, FSK, PSK |
| **Durchläufe:** | Arbiträr, dreieckig, ramp, rechteckig, sinus |
| **Abtasten:** | 100Msps |
| **Sicherung:** | Kurzschlussschutz SCP, Überladung OPP, Überspannung OVP, vor umgekehrter Polarisierung |
| **Zusatzfunktionen:** | Frequenzzähler |
| **Standardausstattung:** | BNC-Kabel, Messleitung, RS232-Kabel, Stromversorgungskabel |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | 32 eingebaute Verläufe |
| **Versorgungsspannung:** | 100...240V AC |
| **Software:** | beigefügt |
| **Anschlüsse für das Land:** | Europa |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 4,477 kg |