


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-102N |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru digital |
| **Măsurare:** | continuitate, curent alternativ, Curent CC, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | (2000) |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,5% + 2 digit) |
| **Interval măsurare tens. AC:** | 2V, 20V, 200V, 500V, 600V |

| | |
|---|---|
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Interval măs. curent DC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Interval măs. curent AC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Interval măsurare temperatură:** | -20...750°C |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(1%+2 digit) |
| **Testare:** | diode |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic, <70Ω |
| **Greutate cu baterie:** | 200g |
| **Sursă de alimentare:** | baterie R03 AAA 1,5V x2 |
| **Dotări standard:** | cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K |

| | |
|---|---|
| **Dotări opţionale:** | conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01 |
| **Conform cu norma:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Articole conexe:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 70x144x32mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), modificare automată intervale, oprire automată, protecţie la suprasarcină |
| **Baterie/acumulator:** | baterie R03 AAA 1,5V x2 |
| **Iluminare:** | da |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,332 kg |