


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-588N |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro digitale |
| **Misurazione:** | capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, guadagno dei transistor h<sub>FE</sub>, resistenza, temperatura |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | 3,5 cifre |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:** | 40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:** | 40...200Hz |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF |
| **Precisione di misurazione della capacità:** | ±(2,5%+ 20 digit) |
| **Ambito di misurazione dell'induttanza:** | 1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H |
| **Precisione di misurazione dell'induttanza:** | ±(2,5% + 20 digit) |
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(0,5%+4 digit) |
| **Ambito di misurazione della temperatura:** | -40...1000°C |
| **Precisione di misurazione della temperatura:** | ±(1% + 4 digit) |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(0,8%+3 digit) |
| **Test del diodo:** | 1mA @3V |
| **Test hFE dei transitori:** | 3V |

| | |
|---|---|
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico, <70Ω |
| **Peso con batteria:** | 400g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria 6F22 9V x1 |
| **Equipaggiamento standard:** | adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori, conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09 |
| **Equipaggiamento opzionale:** | custodia morbida AX-58P |
| **Conformita con la norma:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Dimensioni (larg. x alt. x prof.):** | 97x189x35mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | ambito di misurazione della resistenza ohmica allargato 2000MΩ, cambio manuale degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso), indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico, universale |
| **Altezza del display 1:** | 28mm |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,624 kg |