


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-200 |
| **Grupa produktów:** | Mierniki i przystawki cęgowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | wielofunkcyjny |
| **Rodzaj miernika:** | cęgowy AC, cyfrowy |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | 3,5 cyfry (1999) |
| **Średnica mierzonego przewodu maks.:** | 21mm |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 2A, 20A, 200A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Test diody:** | 1mA @1,5V |
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, <70Ω |
| **Wymiary:** | 130x52x24mm |
| **Masa z baterią:** | 135g |
| **Źródło zasilania:** | bateria R03 AAA 1,5V x3 |
| **Pomiar:** | napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, rezystancji |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Zabezpieczenie:** | przeciwprzeciążeniowe OPP |
| **Wyposażenie standardowe:** | przewody pomiarowe |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria R03 AAA 1,5V x3 |

| | |
|---|---|
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(1%+2 digit) |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,226 kg |