


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-8455 |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | asztali multiméter |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 5 digit (80000) |
| **Oszl.diag.:** | 23 szegm. 40x/s |
| **Mintavételezés:** | 4x/s |
| **Valódi tényleges érték mérés:** | True RMS |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,05% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **AC feszültség méréstartomány:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 50 digit) |
| **DC áram méréstartomány:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(0,2% + 10 digit) |
| **AC áram méréstartomány:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(0,8% + 20 digit) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(0,1%+5 digit) |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF |
| **Kapacitás mérés pontossága:** | ±(2,5%+ 50 digit) |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,05%+5 digit) |
| **Hőmérséklet mérés pontosság:** | ±(2% + 2°C) |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <60Ω |

| | |
|---|---|
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, dBm, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, kontinuitás |
| **Interfész:** | RS232 |
| **Szondával mért hőmérséklet méréstartománya:** | -50...1372°C |
| **Védelem:** | túlterhelés védett OPP |
| **Szoftver:** | kompatibilis Windows 7, kompatibilis Windows 10, kompatibilis Windows 98, kompatibilis Windows 2000, kompatibilis Windows NT, Windows Vista kompatibilis, Windows XP kompatibilis |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
| **Tápfeszültség:** | 100...240V AC |
| **Üzemi hőmérséklet:** | 0...50°C |
| **Környezeti nedvességtartalom max.:** | 75% |
| **Méretek:** | 225x100x368mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | 2 mérési eredmény egyszeri kijelzése, AUTO HOLD, PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása) |
| **Kiegészítő funkciók:** | négyszögjel generátor |
| **Standard kivitel:** | K típusú pontszonda, mérőkábel, RS232 kábel, tápkábel |

| | |
|---|---|
| **Opcionális felszerelés:** | AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek |
| **Kapcsolódó árucikkek:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 3,88 kg |