


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-104A |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru digital |
| **Măsurare:** | continuitate, curent alternativ, Curent CC, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | (2000) |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |
| **Interval măsurare tens. AC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |

| | |
|---|---|
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Interval măs. curent DC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Interval măs. curent AC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Interval măsurare temperatură:** | -20...1000°C |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(1%+5 digit) |
| **Testare:** | diode |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic, <50Ω |
| **Bandă:** | 1000Hz |
| **Greutate cu baterie:** | 300g |
| **Sursă de alimentare:** | baterie AAA 1,5V x2 |
| **Dotări standard:** | cabluri de măsurare, instrucţiuni de utilizare, sondă de temperatură |
| **Conform cu norma:** | CAT III 600V |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 72x150x45mm |

| | |
|---|---|
| **Caracteristici aparate de măsură:** | alarme de depăşire a valorilor limită, detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, indicator nivel scăzut baterii, lanternă cu diodă albă, LED, modificare manuală a intervalelor, oprire automată |
| **Baterie/acumulator:** | baterie AAA 1,5V x2 |
| **Iluminare:** | da |

## Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,33 kg |