


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8450B |
| **Produktgruppe:** | Digitalmultimeter |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Tischmultimeter |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD 4,5" |
| **Parameter anzeigen:** | 4,5 Ziffern |
| **Display-Auflösung:** | 480x320 |
| **Abtasten:** | 65x/s |
| **Echteffektivwertmessung:** | True RMS AC |
| **DC Spannungsmessbereich:** | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
| **DC Spannungs-Messgenauigkeit:** | ±(0,025% + 5% range) |
| **AC Spannungsmessbereich:** | 500mV...750V |

| | |
|---|---|
| **AC Spannungsmessgenauigkeit:** | ±(0,5% + 30% range) |
| **DC Strommessbereich:** | 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
| **DC Strommessgenauigkeit:** | ±(0,15% + 20% range) |
| **AC Strommessbereich:** | 500µA, 0,5A, 5A, 10A |
| **AC Strom-Messgenauigkeit:** | ±(0,5% + 20% range) |
| **Widerstandsmessbereich:** | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
| **Widerstandsmessgenauigkeit:** | ±(0,1%+5% range) |
| **Kapazitätsmessbereich:** | 50nF...50mF |
| **Volumenmessgenauigkeit:** | ±(2,5%+ 5% range) |
| **Frequenzbereichsmessung:** | 10...60MHz |
| **Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:** | ±(0,2% + 8% range) |
| **Diodentest:** | 3V |
| **Messung:** | DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstand (2 Leitungen), Widerstand (4-Leitungen) |
| **Schnittstelle:** | RS232 |
| **Durchgangsprüfung:** | 1kΩ |
| **Entspricht Norm:** | CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010 |
| **Versorgungsspannung:** | 90...240V AC |
| **Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):** | 235x110x295mm |

| | |
|---|---|
| **Messgerät-Eigenschaften:** | automatische Bereichsänderung, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: PT100, MIN/MAX/AVG Funktion |
| **Standardausstattung:** | 2 Stk. Krokodilklemmen, Messkabel (2Stk.), Sicherung, Stromversorgungskabel |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 3,1 kg |