

Symbool:	AX-582N
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC-stroom, DC-stroom, versterkingsfactor h_{FE} van transistoren, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	3,5 cijfers
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 3 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V

Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,8% + 5 digit)
Bandbreedte voor AC-spanningsmeting:	40...200Hz
Meetbereik DC-stroom:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,8% + 4 digit)
Meetbereik AC-stroom:	0,1...200mA, 2A, 20A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(2% + 5 digit)
Bandbreedte voor AC-stroommeting:	40...200Hz
Meetbereik weerstand:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(2,5%+ 20 digit)
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,8%+3 digit)
Diode-test:	1mA @3V
Test van hFE van transistors:	3V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <70Ω
Massa met accu:	375g
Voedingsbron:	batterij 6F22 9V x1
Standaarduitrusting:	adapter voor capaciteitsmeting en meting van hFE van transistors, meetkabels

Optionele uitrusting:	zachte hoes AX-58P
Conformiteit met de norm:	CAT III 1000V, EN 61010
Afmetingen (B x H x D):	97x189x35mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, detecteren van fasekabels (akoestisch en optische signaal), handmatige bereikwijziging, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), schokbestendige behuizing (holster), universele
Hoogte van display 1:	28mm

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,592 kg