


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-104A |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr cyfrowy |
| **Pomiar:** | ciągłości, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | (2000) |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Zakres pomiaru temperatury:** | -20...1000°C |
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(1%+5 digit) |
| **Test:** | diody |
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, <50Ω |
| **Pasmo:** | 1000Hz |
| **Masa z baterią:** | 300g |
| **Źródło zasilania:** | bateria AAA 1,5V x2 |
| **Wyposażenie standardowe:** | instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, sonda temperaturowa |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 600V |

| | |
|---|---|
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 72x150x45mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | alarmy naruszenia wartości granicznych, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, latarka z białą diodą LED, ręczna zmiana zakresów, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria AAA 1,5V x2 |
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,33 kg |