


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-8455 |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro da tavolo |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | 5 cifre (80000) |
| **Barra grafica:** | 23 segm. 40x/s |
| **Campionamento:** | 4x/s |
| **Misura del vero valore efficace:** | True RMS |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,05% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(0,8% + 50 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(0,2% + 10 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(0,8% + 20 digit) |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(0,1%+5 digit) |
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF |

| | |
|---|---|
| **Precisione di misurazione della capacità:** | ±(2,5%+ 50 digit) |
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(0,05%+5 digit) |
| **Precisione di misurazione della temperatura:** | ±(2% + 2°C) |
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico, <60Ω |
| **Misurazione:** | capacità, continuità, corrente AC, corrente DC, dBm, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC |
| **Interfaccia:** | RS232 |
| **Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:** | -50...1372°C |
| **Protezione:** | protezione di sovraccarico OPP |
| **Software:** | compatibile con Windows 7, compatibile con Windows 10, compatibile con Windows 98, compatibile con Windows 2000, compatibile con Windows NT, compatibile con Windows Vista, compatibile con Windows XP |
| **Conformita con la norma:** | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 100...240V AC |
| **Temperatura di lavoro:** | 0...50°C |
| **Umidità dell'ambiente max.:** | 75% |
| **Dimensioni:** | 225x100x368mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | AUTO HOLD, funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso), visione contemporanea di 2 misurazione |
| **Funzioni supplementari:** | generatore del segnale rettangolare |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione, cavo di misura, cavo RS232, sonda a goccia tipo K |
| **Equipaggiamento opzionale:** | fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01 |

| | |
|---|---|
| **Accessori compatibili:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 3,88 kg |