


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8455 |
| **Skupina výrobků:** | Digitální multimetry |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | stolní multimetr |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Zobrazit parametry:** | 5 číslic (80000) |
| **Bargraf:** | 23 segm. 40x/s |
| **Vzorkování:** | 4x/s |
| **Měření skutečné efektivní hodnoty:** | True RMS |
| **Rozsah měření napětí DC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Přesnost měření napětí DC:** | ±(0,05% + 5 digit) |
| **Rozsah měření napětí AC:** | 80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V |
| **Přesnost měření napětí AC:** | ±(0,8% + 50 digit) |
| **Rozsah měření proudu DC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Přesnost měření proudu DC:** | ±(0,2% + 10 digit) |
| **Rozsah měření proudu AC:** | 80mA, 800mA, 8A, 20A |
| **Přesnost měření proudu AC:** | ±(0,8% + 20 digit) |
| **Rozsah měření odporu:** | 800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ |
| **Přesnost měření odporu:** | ±(0,1%+5 digit) |
| **Rozsah měření kapacity:** | 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF |
| **Přesnost měření kapacity:** | ±(2,5%+ 50 digit) |
| **Rozsah měření kmitočtu:** | 99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz |
| **Přesnost měření kmitočtu:** | ±(0,05%+5 digit) |
| **Přesnost měření teploty:** | ±(2% + 2°C) |

| | |
|---|---|
| **Test průchodnosti obvodu:** | akustický signál, <60Ω |
| **Měření:** | dBm, kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty |
| **Rozhraní:** | RS232 |
| **Rozsah měření teploty měřené pomocí sondy:** | -50...1372°C |
| **Ochrana:** | před přetížením OPP |
| **Software:** | kompatibilní s Windows 7, kompatibilní s Windows 10, kompatibilní s Windows 98, kompatibilní s Windows 2000, kompatibilní s Windows NT, kompatibilní s Windows Vista, kompatibilní s Windows XP |
| **Shoda s normou:** | CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010 |
| **Napájecí napětí:** | 100...240V AC |
| **Pracovní teplota:** | 0...50°C |
| **Max. vlhkost okolí:** | 75% |
| **Rozměry:** | 225x100x368mm |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | AUTO HOLD, funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů), současné zobrazení 2 měření |
| **Doplňkové funkce:** | generátor obdélníkového signálu |
| **Standardní vybavení:** | kabel RS232, kapková sonda typu K, měřicí šňůra, napájecí kabel |

| | |
|---|---|
| **Volitelné příslušenství:** | měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14 |
| **Související produkty:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 3,88 kg |