


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-576N |
| **Produktgruppe:** | Digitalmultimeter |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | digitaler Multimeter |
| **Messung:** | DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Parameter anzeigen:** | (6000) |
| **DC Spannungsmessbereich:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **DC Spannungs-Messgenauigkeit:** | ±(0,5% + 1 digit) |
| **AC Spannungsmessbereich:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **AC Spannungsmessgenauigkeit:** | ±(0,8% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **DC Strommessbereich:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **DC Strommessgenauigkeit:** | ±(1% + 5 digit) |
| **AC Strommessbereich:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **AC Strom-Messgenauigkeit:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Widerstandsmessbereich:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Kapazitätsmessbereich:** | 10nF...100mF |
| **Frequenzbereichsmessung:** | 1...10MHz |
| **Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:** | ±(0,1%+2 digit) |
| **Temperaturmessbereich:** | -45...1300°C |
| **Widerstandsmessgenauigkeit:** | ±(2%+5 digit) |
| **Test:** | dioden |
| **Durchgangsprüfung:** | akustisches Signal |
| **Gewicht mit Batterie:** | 341g |
| **Stromquelle:** | Batterie AA 1,5V x2 |
| **Standardausstattung:** | Bedienungsanleitung, Messkabel, Schutzhülle, Temperatursonde |
| **Entspricht Norm:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):** | 89x185x51mm |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Alarm bei Erreichen von Grenzwerten, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, berührungsloser Spannungsdetektor, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), MIN/MAX Funktion, REL Funktion, Taschenlampe mit weißer LED Diode |

| | |
|---|---|
| **Batterie/Akku:** | Batterie AA 1,5V x2 |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,569 kg |