


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-174 |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro digitale |
| **Misurazione:** | capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, tensione AC, tensione DC |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | (6000) |
| **Campionamento:** | 3x/s |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(1,5% + 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(1,8% + 8 digit) |
| **Misura del vero valore efficace:** | True RMS |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF |

| | |
|---|---|
| **Precisione di misurazione della capacità:** | ±(3%+ 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 0,001...6kHz, 10kHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(0,05%+8 digit) |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Test del diodo:** | 1mA @2,8V |
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico, <30Ω |
| **Temperatura di lavoro:** | 0...40°C |
| **Grado di inquinamento:** | 2 |
| **Temperatura di stoccaggio:** | -10...60°C |
| **Peso con batteria:** | 500g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria 6F22 9V x1 |
| **Equipaggiamento standard:** | conduttori di misurazione |

| | |
|---|---|
| **Equipaggiamento opzionale:** | fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01 |
| **Conformita con la norma:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Dimensioni (larg. x alt. x prof.):** | 90x190x40mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | cambio automatico e manuale degli ambiti, funzione di rilevazione dell'elemento esaminato - AUTOSCAN, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, indicatore del basso livello di carica della batteria, rilevatore di tensione senza fili, spegnimento automatico |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria 6F22 9V x1 |
| **Retro illuminazione:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,771 kg |