


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-174 |
| **Група продукти:** | Цифрови мултиметри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | цифров мултиметър |
| **Измерване:** | капацитет, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток DC, ток AC, честота |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | (6000) |
| **Дискретизация:** | 3x/s |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,8% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(1,5% + 3 digit) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(1,8% + 8 digit) |
| **Измерване на реална ефективна стойност:** | True RMS |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Диапазон на измерване на капацитет:** | 1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF |
| **Точност на измерване на капацитет:** | ±(3%+ 3 digit) |
| **Диапазон на измерване на честота:** | 0,001...6kHz, 10kHz |
| **Точност на измерване на честота:** | ±(0,05%+8 digit) |

| | |
|---|---|
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Тест на диоди:** | 1mA @2,8V |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <30Ω |
| **Работна температура:** | 0...40°C |
| **Степен на замърсяване:** | 2 |
| **Температура на съхраняване:** | -10...60°C |
| **Тегло с батерия:** | 500g |
| **Източник на захранване:** | батерия 6F22 9V x1 |
| **Стандартно оборудване:** | измервателни проводници |
| **Опционална екипировка:** | измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14 |

| | |
|---|---|
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Размери (шир. x вис. x дълб.):** | 90x190x40mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване, автоматично изключване, безжичен детектор на напрежение, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX, функция откриване на изследвания елемент - AUTOSCAN |
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия 6F22 9V x1 |
| **Подсветяване:** | да |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,771 kg |