


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-2040 |
| **Група продукти:** | Измервателни уреди и измервателни клещи |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | многофункционален |
| **Вид на измервателния уред:** | клещи AC, цифров |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматичен избор на измерваната величина, автоматична смяна на обхватите, безконтактен детектор на напрежение, индикатор за превишаване на измервателния обхват, индикатор на ниско ниво на батерията, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея); |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Параметри на дисплея:** | (4000) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 40...400A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 4...400V |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,7% + 4 digit) |
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 4...600V |
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(1,2% + 4 digit) |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 0,4kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Степен на замърсяване:** | 2 |
| **Източник на захранване:** | батерия LR6 AA 1,5V x2 |
| **Измерване:** | напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток AC |
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Стандартно оборудване:** | измервателни проводници, калъф |
| **Батерия/ акумулатор:** | липсва |

| | |
|---|---|
| **Запаметяване на измерванията:** | 10 |
| **Подсветяване:** | да |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(0,8%+2 digit) |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,459 kg |