


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-174 |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr cyfrowy |
| **Pomiar:** | częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | (6000) |
| **Próbkowanie:** | 3x/s |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,8% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(1,5% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(1,8% + 8 digit) |
| **Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:** | True RMS |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Zakres pomiaru pojemności:** | 1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF |
| **Dokładność pomiaru pojemności:** | ±(3%+ 3 digit) |
| **Zakres pomiaru częstotliwości:** | 0,001...6kHz, 10kHz |
| **Dokładność pomiaru częstotliwości:** | ±(0,05%+8 digit) |
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Test diody:** | 1mA @2,8V |

| | |
|---|---|
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, <30Ω |
| **Temperatura pracy:** | 0...40°C |
| **Stopień zanieczyszczenia:** | 2 |
| **Temperatura przechowywania:** | -10...60°C |
| **Masa z baterią:** | 500g |
| **Źródło zasilania:** | bateria 6F22 9V x1 |
| **Wyposażenie standardowe:** | przewody pomiarowe |
| **Wyposażenie opcjonalne:** | pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14 |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 90x190x40mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, bezprzewodowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, funkcja wykrywania badanego elementu - AUTOSCAN, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria 6F22 9V x1 |

| | |
|---|---|
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,771 kg |