


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-8450A |
| **Група продукти:** | Цифрови мултиметри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | настолен мултиметър |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | 4,5 цифри |
| **Дискретизация:** | 25x/s |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,03% + 0,02% range) |
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |

| | |
|---|---|
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(0,4% + 0,05% range) |
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(0,08% + 0,02% range) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(0,5% + 0,3% range) |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(0,1%+0,025% range) |
| **Диапазон на измерване на честота:** | 0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz |
| **Точност на измерване на честота:** | ±(0,01% + 0,008% range) |
| **Тест на диоди:** | 0,5mA @2V |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <10Ω |
| **Измерване:** | dB, dBm, напрежение DC, напрежение AC, съпротивление, ток DC, ток AC, честота |
| **Интерфейс:** | USB |
| **Вид изходен конектор:** | USB A гнездо |

| | |
|---|---|
| **Конектори за страна:** | Европа |
| **Захранващо напрежение:** | 100...240V AC |
| **Работна температура:** | 0...40°C |
| **Размери:** | 225x100x355mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматична смяна на обхватите, висока точност посочена като ±(отчет% + обхват%), функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX/REL |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел, измервателни проводници |
| **Опционална екипировка:** | измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14 |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 3,891 kg |