


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-160IP |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr cyfrowy |
| **Pomiar:** | ciągłości, częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pętli prądowej 4-20mA, pętli prądowej 0-20mA, pętli prądowej 0-24mA, pojemności, rezystancji, temperatury, temperatury otoczenia, względny |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | (6000) |
| **Próbkowanie:** | 3x/s |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,1% + 2 digit) |
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:** | True RMS |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Zakres pomiaru pojemności:** | 1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF |
| **Dokładność pomiaru pojemności:** | ±(3%+ 10 digit) |
| **Zakres pomiaru częstotliwości:** | 6Hz...10kHz |
| **Dokładność pomiaru częstotliwości:** | ±(0,05%+3 digit) |
| **Zakres pomiaru temperatury:** | -200...1000°C |

| | |
|---|---|
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(0,5%+3 digit) |
| **Test:** | diody |
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, sygnał optyczny, <50Ω |
| **Klasa szczelności:** | IP65 |
| **Masa z baterią:** | 500g |
| **Źródło zasilania:** | bateria LR6 AA 1,5V x2 |
| **Wyposażenie standardowe:** | przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K |
| **Wyposażenie opcjonalne:** | pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14 |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |

| | |
|---|---|
| **Artykuły współpracujące:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 90x190x40mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne podświetlenie ekranu, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza);, funkcja MIN/MAX, sterowanie za pomocą panelu dotykowego, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| **Pamięć pomiarów:** | 10 |
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,542 kg |