

Символ:	AX-582N
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	h_{FE} на транзистори, съпротивление, ток DC, ток AC
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	3,5 цифри
Дискретизация:	3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 3 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(0,8% + 5 digit)
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:	40...200Hz
Диап. на изм. на ток DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,8% + 4 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Точн. на изм. на ток AC:	±(2% + 5 digit)
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:	40...200Hz
Диап. на изм. на съпротивление:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Точност на измерване на капацитет:	±(2,5%+ 20 digit)
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,8%+3 digit)

Тест на диоди:	1mA @3V
Тест за hFE на транзистори:	3V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <70Ω
Тегло с батерия:	375g
Източник на захранване:	батерия 6F22 9V x1
Стандартно оборудване:	адаптер за измерване на капацитет и hFE на транзистори, измервателни проводници
Опционална екипировка:	мека калъфка AX-58P
Съответствие със стандарт:	CAT III 1000V, EN 61010
Размери (шир. x вис. x дълб.):	97x189x35mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, откриване на фазов проводник (звукова и светлинна сигнализация), противоударен калъф (кобур), ръчна смяна на обхватите, универсален, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Височина на дисплей 1:	28mm

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,592 kg