


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-595 |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr cyfrowy |
| **Interfejs:** | USB |
| **Pomiar:** | częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury, względny |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | (5999) |
| **Próbkowanie:** | 3x/s |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 1mV...6V, 60V, 600V, 750V |
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(1% + 6 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(1,5% + 10 digit) |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Zakres pomiaru pojemności:** | 10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF |
| **Dokładność pomiaru pojemności:** | ±(3,5%+ 8 digit) |
| **Zakres pomiaru częstotliwości:** | 1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz |
| **Dokładność pomiaru częstotliwości:** | ±(0,3%+2 digit) |
| **Zakres pomiaru temperatury:** | -20...1000°C |
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(0,8%+4 digit) |

| | |
|---|---|
| **Test diody:** | 1mA @3V |
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, <30Ω |
| **Masa z baterią:** | 410g |
| **Źródło zasilania:** | bateria LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Wyposażenie standardowe:** | kabel USB, przewody pomiarowe, sonda temperaturowa typu K |
| **Wyposażenie opcjonalne:** | pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14 |
| **Zgodność z normą:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Artykuły współpracujące:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 91x185x49mm |

| | |
|---|---|
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| **Oprogramowanie:** | dołączone |
| **Bargraf:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,852 kg |