


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-104A |
| **Produktová skupina:** | Digitálne multimetre |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | číslicový multimeter |
| **Meranie:** | napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | (2000) |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rozsah merania napätia AC:** | 20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Presnosť merania napätia AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Rozsah merania prúdu DC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Presnosť merania prúdu DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Rozsah merania prúdu AC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Presnosť merania prúdu AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Rozsah merania odporu:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Rozsah merania teploty:** | -20...1000°C |
| **Presnosť merania odporu:** | ±(1%+5 digit) |
| **Test:** | diódy |
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál, <50Ω |
| **Pásmo:** | 1000Hz |
| **Hmotnosť s batériou:** | 300g |
| **Zdroj napájania:** | batéria AAA 1,5V x2 |
| **Štandardná výbava:** | meracie káble, návod na obsluhu, tepelná sonda |
| **Zhodné s normou:** | CAT III 600V |

| | |
|---|---|
| **Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):** | 72x150x45mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | alarmy prekročenia hraničných hodnôt, automatické vypínanie, baterka s bielou diódou LED, bezdotykový detektor napätia, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX, ručné prepínanie rozsahov, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií |
| **Batéria / akumulátor:** | batéria AAA 1,5V x2 |
| **Podsvietenie:** | áno |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,33 kg |