


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8450B |
| **Produktová skupina:** | Digitálne multimetre |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | stolový multimeter |
| **Druh použitého displeja:** | LCD 4,5" |
| **Parametre zobrazenia:** | 4,5 číslice |
| **Rozlíšenie displeja:** | 480x320 |
| **Vzorkovanie:** | 65x/s |
| **Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:** | True RMS AC |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,025% + 5% range) |
| **Rozsah merania napätia AC:** | 500mV...750V |
| **Presnosť merania napätia AC:** | ±(0,5% + 30% range) |
| **Rozsah merania prúdu DC:** | 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
| **Presnosť merania prúdu DC:** | ±(0,15% + 20% range) |
| **Rozsah merania prúdu AC:** | 500µA, 0,5A, 5A, 10A |
| **Presnosť merania prúdu AC:** | ±(0,5% + 20% range) |
| **Rozsah merania odporu:** | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
| **Presnosť merania odporu:** | ±(0,1%+5% range) |
| **Rozsah merania kapacity:** | 50nF...50mF |
| **Presnosť merania kapacity:** | ±(2,5%+ 5% range) |
| **Rozsah merania kmitočtu:** | 10...60MHz |
| **Presnosť merania kmitočtu:** | ±(0,2% + 8% range) |
| **Test diódy:** | 3V |

| | |
|---|---|
| **Meranie:** | frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu (2-vodičový), odporu (4-vodičový), prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty |
| **Rozhranie:** | RS232 |
| **Test prechodnosti obvodu:** | 1kΩ |
| **Zhodné s normou:** | CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010 |
| **Napájacie napätie:** | 90...240V AC |
| **Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):** | 235x110x295mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | automatické prepínanie rozsahov, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX/AVG, podporujú termočlánky typu: K, podporujú termočlánky typu: PT100 |
| **Štandardná výbava:** | krokodíliky 2 ks, meracie vodiče (2 ks.), napájací kábel, poistka |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 3,1 kg |