


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-200 |
| **Gruppo prodotti:** | Misuratori a pinza |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multifunzione |
| **Tipo di strumento di misura:** | a tenaglie AC, digitale |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | cambio automatico degli ambiti, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del basso livello di carica della batteria, indicatore di superamento dell'ambito di misurazione, spegnimento automatico |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | 3,5 cifre (1999) |
| **Diametro max. del conduttore misurato:** | 21mm |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 2A, 20A, 200A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Test del diodo:** | 1mA @1,5V |
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico, <70Ω |
| **Dimensioni:** | 130x52x24mm |
| **Peso con batteria:** | 135g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria R03 AAA 1,5V x3 |
| **Misurazione:** | corrente AC, resistenza, tensione AC, tensione DC |

| | |
|---|---|
| **Conformita con la norma:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Protezione:** | protezione di sovraccarico OPP |
| **Equipaggiamento standard:** | conduttori di misurazione |
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | batteria R03 AAA 1,5V x3 |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(1%+2 digit) |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,226 kg |