


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-102N |
| **Група продукти:** | Цифрови мултиметри |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | цифров мултиметър |
| **Измерване:** | напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | (2000) |
| **Обхват за изм. на напрежение DC:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V |
| **Точн. на изм. на напрежение DC:** | ±(0,5% + 2 digit) |

| | |
|---|---|
| **Диап. на изм. на напрежение AC:** | 2V, 20V, 200V, 500V, 600V |
| **Точн. на изм. на напрежение AC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Диап. на изм. на ток DC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Точн. на изм. на ток DC:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Диап. на изм. на ток AC:** | 0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
| **Точн. на изм. на ток AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Диап. на изм. на съпротивление:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Обхват на измервана температура:** | -20...750°C |
| **Точн. на изм. на съпротивление:** | ±(1%+2 digit) |
| **Тест:** | диоди |
| **Тест за непрекъснатост на верига:** | звуков сигнал, <70Ω |
| **Тегло с батерия:** | 200g |
| **Източник на захранване:** | батерия R03 AAA 1,5V x2 |
| **Стандартно оборудване:** | измервателни проводници, сонда с термодвойка тип K |

| | |
|---|---|
| **Опционална екипировка:** | измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14 |
| **Съответствие със стандарт:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Артикули използвани заедно:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Размери (шир. x вис. x дълб.):** | 70x144x32mm |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, безконтактен детектор на напрежение, защита от пренапрежения, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея) |

| | |
|---|---|
| **Батерия/ акумулатор:** | батерия R03 AAA 1,5V x2 |
| **Подсветяване:** | да |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,332 kg |