

Symbol:	AX-8450A
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Tischmultimeter
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	4,5 Ziffern
Abtasten:	25x/s
DC Spannungsmessbereich:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,03% + 0,02% range)
AC Spannungsmessbereich:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(0,4% + 0,05% range)
DC Strommessbereich:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A

DC Strommessgenauigkeit:	±(0,08% + 0,02% range)
AC Strommessbereich:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 0,3% range)
Widerstandsmessbereich:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,1%+0,025% range)
Frequenzbereichsmessung:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:	±(0,01% + 0,008% range)
Diodentest:	0,5mA @2V
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <10Ω
Messung:	dB, dBm, DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Spannung AC, Strom AC, Widerstandsfähigkeit
Schnittstelle:	USB
Ausgangsanschlusses-Art:	USB A-Buchse
Anschlüsse für das Land:	Europa
Versorgungsspannung:	100...240V AC
Betriebstemperatur:	0...40°C
Abmessungen:	225x100x355mm
Messgerät-Eigenschaften:	automatische Bereichsänderung, hohe Genauigkeit als ±(Ablesung% + Bereich%) angegeben, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), MIN/MAX/REL Funktion
Standardausstattung:	Messkabel, Stromversorgungskabel

Optionale Ausstattung:	Messkabel AX-TL-4B1-B, Messkabel AX-TL-4B1-BL, Messkabel AX-TL-4B1-R, Messkabel AX-TL-BNC-4BP2, Messkabel AX-TLP-001, Messkabel AX-TLP-001T, Messkabel AX-TLP-002, Messkabel AX-TLP-003, Messkabel AX-TLS-001B, Messkabel AX-TLS-002B, Messkabel AX-TLS-003A, Messkabel AX-TLS-004A, Messkabel AX-TLS-005A, Messkabel AX-TLS-007S, Messkabel PPOM-14, Messpinzette AX-TLP-TW-01

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	3,891 kg