


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-2040 |
| **Gruppo prodotti:** | Misuratori a pinza |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multifunzione |
| **Tipo di strumento di misura:** | a tenaglie AC, digitale |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | cambio automatico degli ambiti, funzione HOLD (blocco delle indicazioni sul display);, indicatore del basso livello di carica della batteria, indicatore di superamento dell'ambito di misurazione, rilevatore di tensione senza contatto diretto, scelta automatica della garndezza misurata |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | (4000) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 40...400A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 4...400V |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,7% + 4 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 4...600V |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(1,2% + 4 digit) |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 0,4kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Grado di inquinamento:** | 2 |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria LR6 AA 1,5V x2 |
| **Misurazione:** | corrente AC, resistenza, tensione AC, tensione DC |
| **Conformita con la norma:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Equipaggiamento standard:** | conduttori di misurazione, custodia |

| | |
|---|---|
| **Batteria/batteria ricaricabile:** | assente |
| **Memoria delle misurazioni:** | 10 |
| **Retro illuminazione:** | si |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(0,8%+2 digit) |

## Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,459 kg |