


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-3005PQ |
| **Група продукти:** | Лабораторни захранващи устройства |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип на лабораторното захр. устройство:** | програмируем |
| **Вид захранване:** | едноканален, линейно |
| **Брой канали:** | 1 |
| **Изходно напрежение:** | 0...30V DC |
| **Изходен ток:** | 0...5A |
| **Захранващо напрежение:** | 230V AC |
| **Вид на използвания дисплей:** | LED x2 |

| | |
|---|---|
| **Раздел. способност на изходното напрежение:** | 10mV |
| **Раздел. способност на изходния ток:** | 1mA |
| **Стабилизация на напрежението:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Стабилизация на тока:** | ≤0,1%+ 3mA |
| **Интерфейс:** | USB |
| **Свойства на измервателните уреди:** | едновременно отчитане на напрежението и тока, плавно регулиране на напрежението и тока, работа в режим на стабилизация на ток или напрежение |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел, инструкция за обслужване, кабел USB |
| **Защита:** | срещу претоварване OPP |
| **Размери:** | 115x190x240mm |
| **Пулсации и шум на напрежението (рег.):** | ≤2mVrms |
| **Параметри на дисплея:** | 4 цифри |
| **Софтуер:** | приложен |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 5,824 kg |