

Symbol:	AX-582N
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	h_{FE} tranzistorů, odporu, proud AC, proudu DC
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	3,5 číslice
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rozsah měření napětí AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Přesnost měření napětí AC:	±(0,8% + 5 digit)
Šířka pásma pro měření napětí AC:	40...200Hz
Rozsah měření proudu DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,8% + 4 digit)
Rozsah měření proudu AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Přesnost měření proudu AC:	±(2% + 5 digit)
Šířka pásma pro měření proudu AC:	40...200Hz
Rozsah měření odporu:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rozsah měření kapacity:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Přesnost měření kapacity:	±(2,5%+ 20 digit)
Přesnost měření odporu:	±(0,8%+3 digit)
Test diody:	1mA @3V
Test hFE tranzistorů:	3V
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω

Hmotnost s baterií:	375g
Zdroj napájení:	baterie 6F22 9V x1
Standardní vybavení:	adaptér pro měření kapacity a hFE tranzistorů, měřicí šňůry
Volitelné příslušenství:	měkké pouzdro AX-58P
Shoda s normou:	CAT III 1000V, EN 61010
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	97x189x35mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické vypínání, detekce fázového vodiče (akustická a optická signalizace), funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), indikátor nízkého napětí baterie, rázuvzdorný kryt (holster), ruční přepínání rozsahů, univerzální
Výška zobrazovače 1:	28mm

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,592 kg