


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8450B |
| **Skupina výrobků:** | Digitální multimetry |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | stolní multimetr |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD 4,5" |
| **Zobrazit parametry:** | 4,5 číslice |
| **Uspořádání zobrazovače:** | 480x320 |
| **Vzorkování:** | 65x/s |
| **Měření skutečné efektivní hodnoty:** | True RMS AC |
| **Rozsah měření napětí DC:** | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Přesnost měření napětí DC:** | ±(0,025% + 5% range) |
| **Rozsah měření napětí AC:** | 500mV...750V |
| **Přesnost měření napětí AC:** | ±(0,5% + 30% range) |
| **Rozsah měření proudu DC:** | 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
| **Přesnost měření proudu DC:** | ±(0,15% + 20% range) |
| **Rozsah měření proudu AC:** | 500µA, 0,5A, 5A, 10A |
| **Přesnost měření proudu AC:** | ±(0,5% + 20% range) |
| **Rozsah měření odporu:** | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
| **Přesnost měření odporu:** | ±(0,1%+5% range) |
| **Rozsah měření kapacity:** | 50nF...50mF |
| **Přesnost měření kapacity:** | ±(2,5%+ 5% range) |
| **Rozsah měření kmitočtu:** | 10...60MHz |
| **Přesnost měření kmitočtu:** | ±(0,2% + 8% range) |
| **Test diody:** | 3V |

| | |
|---|---|
| **Měření:** | kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu (čtyřdrátové), odporu (dvoudrátové), proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty |
| **Rozhraní:** | RS232 |
| **Test průchodnosti obvodu:** | 1kΩ |
| **Shoda s normou:** | CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010 |
| **Napájecí napětí:** | 90...240V AC |
| **Rozměry (šíř. x výš. s hl.):** | 235x110x295mm |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické přepínání rozsahů, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/AVG, podporují termočlánky typu: K, podporují termočlánky typu: PT100 |
| **Standardní vybavení:** | krokodýlky 2 ks, měřicí šňůry (2 ks), napájecí kabel, pojistka |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 3,1 kg |