


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-104B |
| **Productgroep:** | Digitale multimeters |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | digitale multimeter |
| **Meting:** | AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, versterkingsfactor h<sub>FE</sub> van transistoren, weerstand |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Display -parameters:** | (6000) |
| **Bereik van de DC-spanningsmeting:** | 600mV, 6V, 60V, 600V |
| **Precisie van de DC-spanningsmeting:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Bereik van de AC-spanningsmeting:** | 600mV, 6V, 60V, 600V |
| **Precisie van de AC-spanningsmeting:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Meetbereik DC-stroom:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisie van de DC-stroommeting:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Meetbereik AC-stroom:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisie van de AC-stroommeting:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Meetbereik weerstand:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Bereik van de capaciteitsmeting:** | 100mF |
| **Precisie van de weerstandsmeting:** | ±(4%+ 15 digit) |
| **Frequentie meetbereik:** | 10Hz...10MHz |
| **Precisie van de frequentiemeting:** | ±(0,5%+2 digit) |
| **Meetbereik temperatuur:** | -20...1000°C |
| **Precisie van de weerstandsmeting:** | ±(1%+5 digit) |
| **Test:** | diodes |
| **Netwerkcontinuïteitstest:** | akoestisch signaal, <50Ω |
| **Bandbreedte:** | 1000Hz |
| **Massa met accu:** | 300g |
| **Voedingsbron:** | batterij AAA 1,5V x2 |

| | |
|---|---|
| **Standaarduitrusting:** | adapter voor capaciteitsmeting en meting van hFE van transistors, gebruiksaanwijzing, meetkabels, temperatuursonde |
| **Conformiteit met de norm:** | CAT III 600V |
| **Afmetingen (B x H x D):** | 72x150x45mm |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | accuverbruiksindicator, alarmen bij overschrijding van grenswaarden, automatische bereikwijziging, automatische uitschakeling, contactloze spanningsdetector, handlamp met witte LED-diode, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie |
| **Batterij/ accu:** | batterij AAA 1,5V x2 |
| **Achtergrondverlichting:** | ja |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,328 kg |