

Symbol:	AX-572
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	h_{FE} tranzistorů, kapacity, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	3,5 číslice (1999)
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rozsah měření napětí AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Přesnost měření napětí AC:	±(2% + 5 digit)
Rozsah měření proudu DC:	0,01...20µA, 2mA, 200mA, 20A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,8% + 10 digit)
Rozsah měření proudu AC:	1µA...2mA, 200mA, 20A
Přesnost měření proudu AC:	±(0,8% + 5 digit)
Rozsah měření odporu:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Rozsah měření kapacity:	10mF
Přesnost měření kapacity:	±(2,5%+ 20 digit)
Přesnost měření odporu:	±(0,8%+3 digit)
Test diody:	1mA @3V
Test hFE tranzistorů:	3V
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Zdroj napájení:	baterie 6F22 9V x1
Standardní vybavení:	měřicí šňůry, návod k obsluze

Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14
Shoda s normou:	CAT III 600V, EN 61010
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	93x175x55mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické vypínání, indikátor nízkého napětí baterie, indikátor překročení měřicího rozsahu, rázuvzdorný kryt (holster), ruční přepínání rozsahů, univerzální
Baterie/akumulátor:	není

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,58 kg