

Cikkszám:	AX-8455
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	asztali multiméter
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	5 digit (80000)
Oszl.diag.:	23 szegm. 40x/s
Mintavételezés:	4x/s
Valódi tényleges érték mérés:	True RMS
DC feszültség méréstartomány:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,05% + 5 digit)

AC feszültség méréstartomány:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
AC feszültségmérés pontosság:	±(0,8% + 50 digit)
DC áram méréstartomány:	80mA, 800mA, 8A, 20A
DC áram mérés pontosság:	±(0,2% + 10 digit)
AC áram méréstartomány:	80mA, 800mA, 8A, 20A
AC áram mérés pontosság:	±(0,8% + 20 digit)
Rezisztencia méréstartomány:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,1%+5 digit)
Kapacitás méréstartomány:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Kapacitás mérés pontossága:	±(2,5%+ 50 digit)
Frekvencia méréstartomány:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,05%+5 digit)
Hőmérséklet mérés pontosság:	±(2% + 2°C)
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <60Ω

Mérés:	AC áram, AC feszültség, dBm, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, kontinuitás
Interfész:	RS232
Szondával mért hőmérséklet méréstartománya:	-50...1372°C
Védelem:	túlterhelés védett OPP
Szoftver:	kompatibilis Windows 7, kompatibilis Windows 10, kompatibilis Windows 98, kompatibilis Windows 2000, kompatibilis Windows NT, Windows Vista kompatibilis, Windows XP kompatibilis
Szabvány megfelelőség:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Tápfeszültség:	100...240V AC
Üzemi hőmérséklet:	0...50°C
Környezeti nedvességtartalom max.:	75%
Méretek:	225x100x368mm
Mérőműszer tulajdonságai:	2 mérési eredmény egyszeri kijelzése, AUTO HOLD, PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása)
Kiegészítő funkciók:	négyszögjel generátor
Standard kivitel:	K típusú pontszonda, mérőkábel, RS232 kábel, tápkábel

Opcionális felszerelés:	AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek
Kapcsolódó árucikkek:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

További információ

Bruttó tömeg:	3,88 kg