

Symbol:	AX-572
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Spannung, DC Strom, h_{FE} Transistoren, Kapazität, Spannung AC, Strom AC, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	3,5 Ziffern (1999)
Abtasten:	3x/s
DC Spannungsmessbereich:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessbereich:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V

AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(2% + 5 digit)
DC Strommessbereich:	0,01...20µA, 2mA, 200mA, 20A
DC Strommessgenauigkeit:	±(0,8% + 10 digit)
AC Strommessbereich:	1µA...2mA, 200mA, 20A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(0,8% + 5 digit)
Widerstandsmessbereich:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Kapazitätsmessbereich:	10mF
Volumenmessgenauigkeit:	±(2,5%+ 20 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,8%+3 digit)
Diodentest:	1mA @3V
hFE Transistorentest:	3V
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <70Ω
Stromquelle:	Batterie 6F22 9V x1
Standardausstattung:	Bedienungsanleitung, Messkabel
Optionale Ausstattung:	Messkabel AX-TL-4B1-B, Messkabel AX-TL-4B1-BL, Messkabel AX-TL-4B1-R, Messkabel AX-TL-BNC-4BP2, Messkabel AX-TLP-001, Messkabel AX-TLP-001T, Messkabel AX-TLP-002, Messkabel AX-TLS-001B, Messkabel AX-TLS-002B, Messkabel AX-TLS-003A, Messkabel AX-TLS-004A, Messkabel AX-TLS-005A, Messkabel AX-TLS-007S, Messkabel PPOM-14, Messpinzette AX-TLP-TW-01
Entspricht Norm:	CAT III 600V, EN 61010
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	93x175x55mm

Messgerät-Eigenschaften:	Antistoßgehäuse (Holster), Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, Anzeige der Messbereichsüberschreitung, automatisches Ausschalten, manueller Bereichswechsel, universell
Batterie/Akku:	Fehlen

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,58 kg