


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-C715N |
| **Termék csoport:** | Laboreszközök |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | kalibrátor |
| **Fajta kalibrátor:** | hurok |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 4 digit |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 0...50V |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,1% + 40mV) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 0...500V |

| | |
|---|---|
| **DC áram méréstartomány:** | 0...50mA |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 5kΩ |
| **Teszt:** | diódák |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel |
| **Üzemi hőmérséklet:** | 0...40°C |
| **Méretek:** | 185x90x54mm |
| **Táp:** | elem LR6 AA 1,5V x3 |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, fehér diódás zseblámpa, határérték túllépés riasztó, huroktáplálás 24V |
| **Mérés:** | AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT IV 600V |
| **Árammérés felbontása:** | 10µA |
| **Feszültségmérés felbontása:** | 10mV DC |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,65 kg |