

Symbol:	AX-572
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	h_{FE} tranzystorów, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	3,5 cyfry (1999)
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,5% + 3 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(2% + 5 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,01...20µA, 2mA, 200mA, 20A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,8% + 10 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	1µA...2mA, 200mA, 20A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(0,8% + 5 digit)
Zakres pomiaru rezystancji:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	10mF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(2,5%+ 20 digit)
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,8%+3 digit)
Test diody:	1mA @3V
Test hFE tranzystorów:	3V
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <70Ω
Źródło zasilania:	bateria 6F22 9V x1
Wyposażenie standardowe:	instrukcja obsługi, przewody pomiarowe

Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
Zgodność z normą:	CAT III 600V, EN 61010
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	93x175x55mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
Bateria/ akumulator:	brak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,58 kg