


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | PAN.UP60351 |
| **Oznaczenie producenta:** | UP6035-1 |
| **Grupa produktów:** | Mierniki panelowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | woltomierz |
| **Rodzaj miernika:** | cyfrowy, montażowy |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 0...200mV |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±0,5% |
| **Montaż:** | na panel |
| **Montaż mechaniczny:** | zatrzask |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Parametry wyświetlacza:** | 3,5 cyfry |
| **Wysokość znaku:** | 13mm |
| **Pomiar:** | napięcia DC |
| **Próbkowanie:** | 2,5x/s |
| **Rezystancja wewnętrzna:** | 100MΩ |
| **Pobór prądu:** | 1mA |
| **Źródło zasilania:** | bateria 6F22 9V x1, zasilacz 8...12V DC |
| **Wymiary otworu montażowego:** | 68x33mm |
| **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** | 72x36x13mm |
| **Masa bez baterii:** | 28g |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczna zmiana polaryzacji, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przepełnienia "1" |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,04 kg |