


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | PAN.UP60351 |
| **Denumire producător:** | UP6035-1 |
| **Grupă produse:** | Contoare de panou |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | voltmetru |
| **Categorie aparat de măsură:** | digital, pentru montare |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 0...200mV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±0,5% |
| **Montare:** | pe panou |
| **Montare mecanică:** | clichet |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Parametri afișați:** | 3,5 cifre |
| **Înălţimea semnelor:** | 13mm |
| **Măsurare:** | tensiune DC |
| **Prelevare mostre:** | 2,5x/s |
| **Rezistenţă interioară:** | 100MΩ |
| **Consum curent:** | 1mA |
| **Sursă de alimentare:** | alimentator 8...12V DC, baterie 6F22 9V x1 |
| **Dimensiuni orificiu montare:** | 68x33mm |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 72x36x13mm |
| **Greutate fără baterie:** | 28g |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | indicator nivel scăzut baterii, indicator supraîncărcare "1", modificare automată a polarităţii |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,04 kg |