

Cikkszám:	AX-104B
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	digitális multiméter
Mérés:	AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, h_{FE} tranzisztorok, kapacitás, kontinuitás
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	(6000)
DC feszültség méréstartomány:	600mV, 6V, 60V, 600V
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,5% + 3 digit)

AC feszültség méréstartomány:	600mV, 6V, 60V, 600V
AC feszültségmérés pontosság:	±(1% + 10 digit)
DC áram méréstartomány:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
DC áram mérés pontosság:	±(1% + 5 digit)
AC áram méréstartomány:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
AC áram mérés pontosság:	±(1,8% + 5 digit)
Rezisztencia méréstartomány:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Kapacitás méréstartomány:	100mF
Kapacitás mérés pontossága:	±(4%+ 15 digit)
Frekvencia méréstartomány:	10Hz...10MHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,5%+2 digit)
Hőmérséklet méréstartomány:	-20...1000°C
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(1%+5 digit)
Teszt:	diódák

Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <50Ω
Sáv:	1000Hz
Tömeg elemmel:	300g
Táp:	elem AAA 1,5V x2
Standard kivitel:	adapter kapacitás és hFE tranzisztor méréshez, hőmérséklet-szonda, kezelési utasítás, mérőkábelek
Szabvány megfelelőség:	CAT III 600V
Méretei (SZ x M x H):	72x150x45mm
Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, automatikus méréshatár váltás, érintés nélküli feszültség kereső, fehér diódás zseblámpa, határérték túllépés riasztó, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), MIN/MAX funkció
Elem / tölthető akkumulátor:	elem AAA 1,5V x2
Világítás:	igen

További információ

Bruttó tömeg:	0,328 kg