

Cikkszám:	AX-8450A
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	asztali multiméter
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	4,5 digit
Mintavételezés:	25x/s
DC feszültség méréstartomány:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC feszültségmérés pontosság:	±(0,03% + 0,02% range)
AC feszültség méréstartomány:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

AC feszültségmérés pontosság:	±(0,4% + 0,05% range)
DC áram méréstartomány:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
DC áram mérés pontosság:	±(0,08% + 0,02% range)
AC áram méréstartomány:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
AC áram mérés pontosság:	±(0,5% + 0,3% range)
Rezisztencia méréstartomány:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,1%+0,025% range)
Frekvencia méréstartomány:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,01% + 0,008% range)
Dióda teszt:	0,5mA @2V
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel, <10Ω
Mérés:	AC áram, AC feszültség, dB, dBm, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia
Interfész:	USB
Fajta kimeneti csatlakozó:	USB A aljzat
Csatlakozók országa:	Európa
Tápfeszültség:	100...240V AC

Üzemi hőmérséklet:	0...40°C
Méretek:	225x100x355mm
Mérőműszer tulajdonságai:	automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), kimagasló pontosság megadva mint ±(leolvasás% + tartomány%, MIN/MAX/REL funkció
Standard kivitel:	mérőkábelek, tápkábel
Opcionális felszerelés:	AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek

További információ

Bruttó tömeg:	3,891 kg