


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-8450A |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru de masă |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | 4,5 cifre |
| **Prelevare mostre:** | 25x/s |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,03% + 0,02% range) |
| **Interval măsurare tens. AC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(0,4% + 0,05% range) |

| | |
|---|---|
| **Interval măs. curent DC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(0,08% + 0,02% range) |
| **Interval măs. curent AC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(0,5% + 0,3% range) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(0,1%+0,025% range) |
| **Interval măsurare frecvenţă:** | 0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz |
| **Acurateţe măsurare frecvenţă:** | ±(0,01% + 0,008% range) |
| **Testare diodă:** | 0,5mA @2V |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic, <10Ω |
| **Măsurare:** | curent alternativ, Curent CC, dB, dBm, frecvenţă, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC |
| **Interfaţă:** | USB |
| **Subtip mufă ieşire:** | USB A soclu |
| **Conectori pentru ţara:** | Europa |
| **Tensiune alimentare:** | 100...240V AC |
| **Temperatura de lucru:** | 0...40°C |

| | |
|---|---|
| **Dimensiuni:** | 225x100x355mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | exactitate ridicată dată ca ±(citire% + domeniu%), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX/REL, modificare automată intervale |
| **Dotări standard:** | cablu de alimentare, cabluri de măsurare |
| **Dotări opţionale:** | conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01 |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 3,891 kg |