

Symbol:	AX-104A
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(2000)
Rozsah měření napětí DC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rozsah měření napětí AC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Přesnost měření napětí AC:	±(1% + 10 digit)
Rozsah měření proudu DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1% + 5 digit)
Rozsah měření proudu AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rozsah měření odporu:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Rozsah měření teploty:	-20...1000°C
Přesnost měření odporu:	±(1%+5 digit)
Test:	diody
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <50Ω
Pásmo:	1000Hz
Hmotnost s baterií:	300g
Zdroj napájení:	baterie AAA 1,5V x2
Standardní vybavení:	měřicí šňůry, návod k obsluze, teplotní sonda
Shoda s normou:	CAT III 600V

Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	72x150x45mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	alarmy překročení mezních hodnot, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, indikátor nízkého napětí baterie, ruční přepínání rozsahů, svítilna s bílou diodou LED
Baterie/akumulátor:	baterie AAA 1,5V x2
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,33 kg