

Symbol:	AX-2040
Produktgruppe:	Zangenmessgeräte und Adapter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Multifunktion
Typ des Messgeräts:	digital, Zange AC
Messgerät-Eigenschaften:	Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, Anzeige der Messbereichsüberschreitung, automatische Auswahl der Messgröße, automatische Bereichsänderung, berührungsloser Spannungsdetektor, HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	(4000)
AC Strommessbereich:	40...400A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(1,8% + 5 digit)

DC Spannungsmessbereich:	4...400V
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,7% + 4 digit)
AC Spannungsmessbereich:	4...600V
AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(1,2% + 4 digit)
Widerstandsmessbereich:	0,4kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Verunreinigungsgrad:	2
Stromquelle:	Batterie LR6 AA 1,5V x2
Messung:	DC Spannung, Spannung AC, Strom AC, Widerstandsfähigkeit
Entspricht Norm:	CAT III 600V, EN 61010
Standardausstattung:	Messkabel, Schutzhülle
Batterie/Akku:	Fehlen
Messwertspeicher:	10
Beleuchtung:	ja
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,8%+2 digit)

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,459 kg