


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8450A |
| **Grupa produktów:** | Multimetry cyfrowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | multimetr stołowy |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | 4,5 cyfry |
| **Próbkowanie:** | 25x/s |
| **Zakres pomiaru napięcia DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,03% + 0,02% range) |
| **Zakres pomiaru napięcia AC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |

| | |
|---|---|
| **Dokładność pomiaru napięcia AC:** | ±(0,4% + 0,05% range) |
| **Zakres pomiaru prądu DC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Dokładność pomiaru prądu DC:** | ±(0,08% + 0,02% range) |
| **Zakres pomiaru prądu AC:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Dokładność pomiaru prądu AC:** | ±(0,5% + 0,3% range) |
| **Zakres pomiaru rezystancji:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Dokładność pomiaru rezystancji:** | ±(0,1%+0,025% range) |
| **Zakres pomiaru częstotliwości:** | 0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz |
| **Dokładność pomiaru częstotliwości:** | ±(0,01% + 0,008% range) |
| **Test diody:** | 0,5mA @2V |
| **Test ciągłości obwodu:** | sygnał akustyczny, <10Ω |
| **Pomiar:** | częstotliwości, dB, dBm, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji |
| **Interfejs:** | USB |
| **Rodzaj złącza wyjściowego:** | USB A gniazdo |
| **Złącza dla kraju:** | Europa |
| **Napięcie zasilania:** | 100...240V AC |

| | |
|---|---|
| **Temperatura pracy:** | 0...40°C |
| **Wymiary:** | 225x100x355mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczna zmiana zakresów, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/REL, wysoka dokładność podawana jako ±(odczyt% + zakres%) |
| **Wyposażenie standardowe:** | kabel zasilający, przewody pomiarowe |
| **Wyposażenie opcjonalne:** | pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14 |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 3,891 kg |