

Символ:	AX-104B
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	h_{FE} на транзистори, капацитет, напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	(6000)
Обхват за изм. на напрежение DC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 3 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(1% + 10 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(1% + 5 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,8% + 5 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	100mF
Точност на измерване на капацитет:	±(4%+ 15 digit)
Диапазон на измерване на честота:	10Hz...10MHz
Точност на измерване на честота:	±(0,5%+2 digit)
Обхват на измервана температура:	-20...1000°C

Точн. на изм. на съпротивление:	±(1%+5 digit)
Тест:	диоди
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <50Ω
Чест. лента:	1000Hz
Тегло с батерия:	300g
Източник на захранване:	батерия AAA 1,5V x2
Стандартно оборудване:	адаптер за измерване на капацитет и hFE на транзистори, измервателни проводници, инструкция за обслужване, температурна сонда
Съответствие със стандарт:	CAT III 600V
Размери (шир. x вис. x дълб.):	72x150x45mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматична смяна на обхватите, автоматично изключване, аларми за нарушаване на гранични стойности, безконтактен детектор на напрежение, индикатор на ниско ниво на батерията, фенерче с бял диод LED, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX
Батерия/ акумулатор:	батерия AAA 1,5V x2
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,328 kg