


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-12001DBL |
| **Група продукти:** | Лабораторни захранващи устройства |

# Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип на лабораторното захр. устройство:** | стандартна |
| **Вид захранване:** | едноканален |
| **Брой канали:** | 1 |
| **Изходно напрежение:** | 0...120V DC |
| **Изходен ток:** | 0...1A |
| **Захранващо напрежение:** | 230V AC |
| **Стабилизация на напрежението:** | ≤0,01%+ 3mV |

| | |
|---|---|
| **Стабилизация на тока:** | ≤0,02%+ 6mA |
| **Свойства на измервателните уреди:** | едновременно отчитане на напрежението и тока, интелигентно управление на охлаждането, плавно регулиране на напрежението и тока |
| **Стандартно оборудване:** | захранващ кабел, измервателни проводници |
| **Размери:** | 270x190x130mm |
| **Пулсации и шум на напрежението (рег.):** | ≤0,5mVrms |
| **Конектори за страна:** | Европа |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 6,25 kg |