


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-8450B |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro da tavolo |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD 4,5" |
| **Visualizza i parametri:** | 4,5 cifre |
| **Risoluzione del display:** | 480x320 |
| **Campionamento:** | 65x/s |
| **Misura del vero valore efficace:** | True RMS AC |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,025% + 5% range) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 500mV...750V |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(0,5% + 30% range) |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(0,15% + 20% range) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 500µA, 0,5A, 5A, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(0,5% + 20% range) |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(0,1%+5% range) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 50nF...50mF |
| **Precisione di misurazione della capacità:** | ±(2,5%+ 5% range) |
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 10...60MHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(0,2% + 8% range) |
| **Test del diodo:** | 3V |
| **Misurazione:** | capacità, continuità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza (2 cavi), resistenza (4 cavi), temperatura, tensione AC, tensione DC |
| **Interfaccia:** | RS232 |
| **Test della continuità del circuito:** | 1kΩ |
| **Conformita con la norma:** | CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010 |
| **Tensione di alimentazione:** | 90...240V AC |
| **Dimensioni (larg. x alt. x prof.):** | 235x110x295mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | cambio automatico degli ambiti, collaborazione con termocoppie tipo: K, collaborazione con termocoppie tipo: PT100, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/AVG |

| | |
|---|---|
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione, fili di misurazione (2 pz.), fusibile, pinze a coccodrillo 2 pz. |

## Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 3,1 kg |