


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-5002 |
| **Grupă produse:** | Contoare pentru condiţiile de mediu |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | temperatură |
| **Categorie aparat de măsură:** | digital |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | 4 cifre |
| **Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | -200...1300°C |
| **Acurateţe măsurare temperatură cu ajutorul sondei:** | ±(0,1% + 0,7°C) |

| | |
|---|---|
| **Interval măsurare temperatură fără contact:** | -50...300°C |
| **Acurateţe măsurare temperatură fără contact:** | ±(1,5% + 3°C) |
| **Rezoluţie măsurare temperatură:** | 0,1°C |
| **Rezoluţie optică:** | 2:1 |
| **Valoare emisivitate:** | 0,95 (continuă) |
| **Dimensiuni:** | 121x60x30mm |
| **Sursă de alimentare:** | baterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | dispozitiv punctare laser, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX/MED, indicator nivel scăzut baterii, măsurare temperatură cu sau fără contact, oprire automată |
| **Dotări standard:** | cureluşă de mână, husă, sondă de tip picătură, K |
| **Măsurare:** | temperatură fără contact (IR) |
| **Unitate de măsură:** | °C, °F |
| **Articole conexe:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

| | |
|---|---|
| **Baterie/acumulator:** | baterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Iluminare:** | da |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,436 kg |