


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-8450A |
| **Produktgruppe:** | Digitalmultimeter |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Tischmultimeter |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Parameter anzeigen:** | 4,5 Ziffern |
| **Abtasten:** | 25x/s |
| **DC Spannungsmessbereich:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **DC Spannungs-Messgenauigkeit:** | ±(0,03% + 0,02% range) |
| **AC Spannungsmessbereich:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |
| **AC Spannungsmessgenauigkeit:** | ±(0,4% + 0,05% range) |
| **DC Strommessbereich:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |

| | |
|---|---|
| **DC Strommessgenauigkeit:** | ±(0,08% + 0,02% range) |
| **AC Strommessbereich:** | 0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **AC Strom-Messgenauigkeit:** | ±(0,5% + 0,3% range) |
| **Widerstandsmessbereich:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Widerstandsmessgenauigkeit:** | ±(0,1%+0,025% range) |
| **Frequenzbereichsmessung:** | 0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz |
| **Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:** | ±(0,01% + 0,008% range) |
| **Diodentest:** | 0,5mA @2V |
| **Durchgangsprüfung:** | akustisches Signal, <10Ω |
| **Messung:** | dB, dBm, DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Spannung AC, Strom AC, Widerstandsfähigkeit |
| **Schnittstelle:** | USB |
| **Ausgangsanschlusses-Art:** | USB A-Buchse |
| **Anschlüsse für das Land:** | Europa |
| **Versorgungsspannung:** | 100...240V AC |
| **Betriebstemperatur:** | 0...40°C |
| **Abmessungen:** | 225x100x355mm |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | automatische Bereichsänderung, hohe Genauigkeit als ±(Ablesung% + Bereich%) angegeben, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), MIN/MAX/REL Funktion |
| **Standardausstattung:** | Messkabel, Stromversorgungskabel |

| | |
|---|---|
| **Optionale Ausstattung:** | Messkabel AX-TL-4B1-B, Messkabel AX-TL-4B1-BL, Messkabel AX-TL-4B1-R, Messkabel AX-TL-BNC-4BP2, Messkabel AX-TLP-001, Messkabel AX-TLP-001T, Messkabel AX-TLP-002, Messkabel AX-TLP-003, Messkabel AX-TLS-001B, Messkabel AX-TLS-002B, Messkabel AX-TLS-003A, Messkabel AX-TLS-004A, Messkabel AX-TLS-005A, Messkabel AX-TLS-007S, Messkabel PPOM-14, Messpinzette AX-TLP-TW-01 |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 3,891 kg |