


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-200 |
| **Termék csoport:** | Lakatfogó műszerek és adapterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | többfunkciós |
| **Mérőműszer típusa:** | digitális, klipszes AC |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), méréstartomány túllépés kijelzése |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 3,5 digit (1999) |
| **Mért vezeték max. átmérője:** | 21mm |

| | |
|---|---|
| **AC áram méréstartomány:** | 2A, 20A, 200A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(2,5% + 3 digit) |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 2V, 20V, 200V, 600V |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ |
| **Dióda teszt:** | 1mA @1,5V |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <70Ω |
| **Méretek:** | 130x52x24mm |
| **Tömeg elemmel:** | 135g |
| **Táp:** | elem R03 AAA 1,5V x3 |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC feszültség, ellenállás |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 600V, EN 61010 |
| **Védelem:** | túlterhelés védett OPP |
| **Standard kivitel:** | mérőkábelek |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | elem R03 AAA 1,5V x3 |

| | |
|---|---|
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(1%+2 digit) |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,226 kg |