


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | PAN.PM128 |
| **Gyártói jelölés:** | PM-128 |
| **Termék csoport:** | Paneles mérőműszerek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | voltméter |
| **Mérőműszer típusa:** | digitális, panelmérő |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 0...200mV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±0,5% |
| **Szerelés:** | panelre |
| **Mechanikai szerelés:** | M2 csavar |
| **Fajta kijelző:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Paraméterek megjelenítése:** | 3,5 digit |
| **Számjegy magassága:** | 13mm |
| **Mérés:** | DC feszültség |
| **Mintavételezés:** | 2,5x/s |
| **Belső rezisztencia:** | 100MΩ |
| **Áramfelvét:** | 1mA |
| **Táp:** | elem 6F22 9V x1, tápegység 7...11V DC |
| **Méretei (SZ x M x H):** | 68x44x15mm |
| **Tömeg elemek nélkül:** | 34g |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus polaritás váltás, túltöltés kijelző "1' |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,046 kg |